

Karta techniczna produktu

Amsterdam

E5092GC/414NGC/1400Z

duraplus®



Numer artykułu	11887935
Kod EAN	4012789981681
Kraj pochodzenia	Niemcy
Taryfa towarowa	83024110
Wymiary kwadratu	8 mm
Trzpień wystający	37 mm
Długość	1600 mm
Rozstaw	1200 mm
Port napędu	Uniwersalne złącze (4 otwarte końcówki przewodów z tulejami końcówek żył)
Kolor	F69 stal szlachetna mat
Sortyment	Asortyment podstawowy
Jednostka pakowania	1
Karton	1

HOPPE ePochwyt HandsFree – zestaw pochwyty ze stali szlachetnej do bezkontaktowego odblokowywania drzwi:

Pochwyt HOPPE prosty o przekroju D (strona zewnętrzna):

- Pochwyt: z modulem radiowym, dolny koniec z LED do generowania podświetlenia (4 kolory do wyboru: biały, niebieski, zielony, czerwony) i czujnik do wykrywania ruchu
- Odległość: od podłoża dolny koniec min. 20 cm do maks. 50 cm
- Podpory: okrągłe, osadzone 45°
- Mocowanie: zakryte, system mocowania pochwyty nr 11

Klamka połówkowa na rozecie z jednostką sterującą (strona wewnętrzna):

- Konstrukcja: rączka klamki niezespólona z rozetą, uniwersalna sprężyna cofająca prawo/lewostronnie, łożysko niewymagające konserwacji
- Połączenie: trzpień rozprężny HOPPE, wbudowany w konstrukcję wewnętrzną, dla drzwi otworowanych jednostronnie
- Konstrukcja wewnętrzna: metalowy; czopy stabilizujące; dla drzwi drewnianych
- Mocowanie: zakryte, na wkręty samogwintujące M5 lub wkręty przelotowe

Dane techniczne:

- Zakres temperatury: praca -20 °C - +60 °C
- Częstotliwość radiowa: 125 kHz / 868 MHz
- Szyfrowanie: AES (Advanced Encryption Standard)
- Zasięg wykrywania transpondera: ok. 1 m
- Napięcie robocze: 8-24V DC
- Obciążenie przełącznika: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Moc częstotliwości radiowej: 6,3 mW
- Maksymalny pobór mocy: 0,7 W
- Stopień ochrony: IP 44
- Port napędu: uniwersalne (do wyboru dodatni lub ujemny sygnał sterujący dla zamka z napędem)

W opakowaniu:

- Kabel-Y: do podłączenia z napędem zamka
- Transponder: 2 szt., baterie w zestawie (typ CR 2450)
- Karty: 1 x karta administracyjna (Administration Card), 1 x karta konfiguracyjna (Configuration Card), 2 x karty dostępu (Entry Card), 2 x karta programowania karty dostępu (Entry Card Shadow), 2 x karta programowania transpondera (Active Key Shadow)

