

# Scheda tecnica

## Amsterdam

E0400Z-EF/US950S

duraplus®



Quadro Rapido

SecuSelect®

Secustik®



Codice articolo	11902735
Codice EAN	4012789992618
Paese d'origine	Germania
Codice NC	83024150
Categoria d'uso	2
Resistenza corrosione	3
Diametro perno	10 mm
Misura quadro	7 mm
Sporgenza del quadro	43 mm
Lunghezza quadro / sporgenza del quadro	7 mm / sporg. 43 mm
Scatto a °	90°
Chiusura	cilindro a pressione H001
Viti	M5x55 mm con punta di guida
Finitura	F69 acciaio inox satinato
Assortimento	Assortimento base
Confezione	1
Imballo	10

eManiglia ConnectSense HOPPE per finestre - martellina DK in acciaio inox con **SecuSelect®** e **Secustik®**, con cilindro:

- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1** e **RAL-GZ 607/9, RAL200**; adempie ai requisiti della normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura intera
- sottocostruzione: zama, perni
- quadro: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

### Dati tecnici:

- temperatura: conservazione -20 °C a +65 °C, esercizio +5 °C a +40 °C
- umidità relativa: max. 80 %, non condensante
- protocollo radio: Z-Wave, S2 cifrato
- frequenza: 868,4 MHz (Europa)
- cifratura: 128-Bit AES (Advanced Encryption Standard)
- informazioni: rilevamento del tentativo di effrazione (es. facendo leva), posizione dell'anta/maniglia (aperta/di ribalta/chiusa), stato della batteria, segnale «live» ciclico in funzione della compatibilità con il sistema domotico
- potenza di trasmissione: max. 5mW EIRP
- alimentazione: a batteria, durata batteria ca. 2 anni (modello LS 14500, sistema: Li-SOCI2 batteria al litio, non ricaricabile, produttori consigliati: Saft o Kraftmax)
- requisiti sistema domotico: sistema certificato Z-Wave
- classi di comando Z-Wave supportate: Z-Wave Plus Info<sup>1</sup> V2, Transport Service<sup>1</sup> V2, Security<sup>1</sup> V1, Security 2<sup>1</sup> V1, Supervision<sup>1</sup> V1, Version<sup>2</sup> V2, Association<sup>2</sup> V2, Multi Channel Association<sup>2</sup> V3, Association Group Information<sup>2</sup> V3, Manufacturer Specific<sup>2</sup> V2, Device Reset Locally<sup>2</sup> V1, Indicator<sup>2</sup> V3, Powerlevel<sup>2</sup> V1, Battery<sup>2</sup> V1, Sensor Binary<sup>2</sup> V2, Configuration<sup>2</sup> V4, Notification<sup>2</sup> V8, Sensor Multilevel<sup>2</sup> V11, Wake Up<sup>2</sup> V2, Firmware Update MD<sup>2</sup> V5

<sup>1</sup> non-secure (S0), <sup>2</sup> secure (S2)

