

Ficha técnica de producto

Amsterdam

E86GBC/3359ZA/3357N/1400F

duraplus®



| | |
|------------------------|--|
| Código | 11964480 |
| Código EAN | 4012789081039 |
| País de origen | Alemania |
| Código NC | 83024110 |
| Espesor puerta | 67-77 mm |
| Medida cuadradillo | 8 mm |
| Cuadradillo | |
| Bocallave | PZ |
| Distancia | 92 mm |
| Conexión eléctrica | conexión universal para escáner de huella dactilar (4 extremos pelados del cable con virola) |
| Acabado | F69 Acero inox. mate |
| Gama | Gama básica |
| Caja del producto | 1 |
| Embalaje de transporte | 5 |

eManilla FingerScan HOPPE de puertas – juego manilla-tirador de seguridad con placa estrecha, de acero inoxidable, con protección de cilindro y escáner de huella dactilar, para puertas de perfil estrecho:

- Certificado según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Ensamblaje: exterior pomo fijo desplazado, ambidiestro; interior manilla fija/giratoria, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo de expansión HOPPE
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: en la parte exterior: acero; en la parte interior: zamak, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Datos técnicos:

- Temperatura de funcionamiento: -25 °C hasta +70 °C
- Clase de protección: manilla de puerta IP 44, controlador IP 30
- Escáner de huella dactilar: sensor digital capacitivo
- Tasa de falsa aceptación (FAR): 1:10.000.000
- Capacidad de almacenamiento: número de usuarios en la versión básica, máx. 20 (80 impresiones), con la posibilidad de añadir impresiones adicionales como opción
- Tensión de servicio cerradura motorizada: 10-30V DC
- Consumo máximo de energía: máx. aprox. 1,3W
- Resistencia de contacto de conmutación: max. 30V/1A
- Duración de la conmutación: mín. 1s/máx. 20s
- Configuración/gestión: aplicación ekey bionyx
- El producto únicamente se usa con la aplicación ekey bionyx. (la aplicación debe descargarse por separado)

Incluido en el envío:

- Controlador ekey-dLine (pedir por separado panel de montaje del controlador)
- Cable controlador-FingerScan ekey-dLine

