

Ficha técnica de producto

Amsterdam

duraplus®

E86GBC/42H/42NSB-ZA/42HS/1400



Cuadradillo Rápido



Código	11980485
Código EAN	4012789113143
País de origen	Alemania
Código NC	83024110
Espesor puerta	42-52 mm
Medida cuadradillo	8 mm
Cuadradillo	
Bocallave	PZ
Conexión eléctrica	conexión universal para escáner de huella dactilar (4 extremos pelados del cable con virola)
Acabado	F9714M negro mate
Gama	Gama básica
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	5

Manilla FingerScan HOPPE de puertas – juego pomo-manilla de seguridad con roseta, de acero inoxidable, con protección de cilindro y escáner de huella dactilar, para puertas de entrada:

- Certificado según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Ensamblaje: exterior pomo fijo desplazado, ambidiestro; interior manilla suelta, con muelle de recuperación derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (hembra)
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: placa de acero suelta con almohadilla autoadhesiva para la fijación en la cerradura como placa anti-taladro

Datos técnicos:

- Temperatura de funcionamiento: -25 °C hasta +70 °C
- Clase de protección: manilla de puerta IP 44, controlador IP 30
- Escáner de huella dactilar: sensor digital capacitivo
- Tasa de falsa aceptación (FAR): 1:10.000.000
- Capacidad de almacenamiento: número de usuarios en la versión básica, máx. 20 (80 impresiones), con la posibilidad de añadir impresiones adicionales como opción
- Tensión de servicio cerradura motorizada: 10-30V DC
- Consumo máximo de energía: máx. aprox. 1,3W
- Resistencia de contacto de conmutación: max. 30V/1A
- Duración de la conmutación: mín. 1s/máx. 20s
- Configuración/gestión: aplicación ekey bionyx
- El producto únicamente se usa con la aplicación ekey bionyx. (la aplicación debe descargarse por separado)

Incluido en el envío:

- Controlador ekey-dLine (pedir por separado panel de montaje del controlador)
- Cable controlador-FingerScan ekey-dLine

